



## DIGITRADIO BT 2

Premium Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+/FM Radio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139732	lichtgrau	0001/3973	1,54 kg	1,08 kg	24 x 9 x 7,5 cm	36,5 x 10,5 x 14,5 cm
4019588039735	anthrazit/schwarz	0000/3973	1,54 kg	1,08 kg	24 x 9 x 7,5 cm	36,5 x 10,5 x 14,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Wasserabweisendes Gehäuse IPX5

Integrierter Akku für bis zu 20 Stunden Wiedergabe

Equalizer

Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit

Exzellenter Klang mit einer großen Passivmembrane

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB+/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

System: Passivradior

Systemleistung: 20 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W

Übertragungsbereich: 63 - 20.000 Hz

Equalizer: Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (3,5 mm Klinke)

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 30

Programmspeicher Favoriten DAB+: 30

Schutzklasse: IPX5

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

#### DISPLAY

Typ: VA-LCD

Größe: 3,5 Zoll

Dimmbar: Ja

#### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

#### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

#### STROMVERSORGUNG

Akku integriert: Ja

Akkutyp: Li-Ion 11,1 V, 2.200 mAh, 24,42 Wh

Akkulaufzeit (max.): 20 h

Akkuaufladezeit: 3,5 h

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 / 60 Hz

Netzteil: 15 V - 1 A, 15 W

Netzteilart: Extern

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,5 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 15 W (max.)

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W

#### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO BT 2, Netzteil, Bedienungsanleitung

## Testurteile DIGITRADIO BT 2



Gerät des Jahres

2024/2025

Audiovision