



## Transita 121 IR

Portables DAB+/UKW Digitalradio im Retrolook mit 24-Stunden-Akku und Internetradiofunktion

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Grün	4019588239937	0002/3993	2,05 kg	1,62 kg	25,5 x 15,5 x 10,8 cm	30 x 17 x 19 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Grenzenlose Musikkvielfalt via Internetradio
LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige	Integrierter Akku für bis zu 24 Stunden Tonwiedergabe	Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW/10 Internet)
Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)	Integrierte WLAN Funktionalität	Equalizer
Metalltragegriff		

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)  
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIO/EMPfang

DAB+: 174 - 240 MHz  
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz  
Internetradio: Ja  
Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung: 5 W (RMS)  
Mono-Lautsprecher: Ja  
Equalizer: Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja  
Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja  
Sleeptimer: Ja  
Snooze-Funktion: Ja  
Programmspeicher Favoriten UKW: 10  
Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja  
A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

#### DISPLAY

Typ: LCD

#### NETZWERK & KOMMUNIKATION

App-Steuerung: OKTIV

#### WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz & 5-GHz)

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch, Portugiesisch

#### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

#### STROMVERSORUNG

Akku integriert: Ja

Akkutyp: Li-Ion 7.4V / 5.000mAh / 37 Wh

Akkulaufzeit (max.): 24

Akkuaufladezeit: 6 h

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12 V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: <1 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: <2 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 12 W

#### LIEFERUMFANG

Transita 121 IR, Netzteil (185 cm), Bedienungsanleitung