



## Transita 120

Portables DAB+/UKW Digitalradio im Retrolook mit 30-Stunden-Akku

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Beige	4019588139923	0001/3992	1,81 kg	1,52 kg	25,5 x 15,5 x 10,8 cm	30 x 17 x 19 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ und UKW-Radio mit RDS – Genießen Sie rauschfreien Empfang mit DAB+ Digitalradio oder hören Sie Ihre Lieblingssender über das klassische UKW-Radio mit RDS und PLL-Technologie
- Für Lieblingssender hält das Transita 120 10 Speicherplätze für digitale (DAB+) und analoge (UKW) Sender bereit. Das zweizeilige Display mit Beleuchtung zeigt Sendernamen, Zusatzinformationen und die Uhrzeit klar und gut lesbar an
- Das tragbare Radio hat einen Kopfhörer-Anschluss und einen Audio-Eingang analog, AUX-in um Musik von externen Geräten (z.B. MP3 Player, Smartphone/Tablet) abzuspielen
- Langlebiger Akku & Retro-Design – Der integrierte Akku hält bis zu 24 Stunden und macht das Radio zum perfekten Begleiter für unterwegs. Das stilvolle Retro-Gehäuse mit Metalltragegriff erinnert an die 1960er Jahre

### SONSTIGES

abmasse\_portabel: Ja

abmasse\_stationaer: Ja

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

Portables Radio: Ja

**RADIO/EMPFANG**

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

**LAUTSPRECHER**

Systemleistung: 5 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

Equalizer: Ja

**ANSCHLÜSSE**

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

**BEDIENUNG/KOMFORT**

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

**DISPLAY**

Typ: LCD

**SONSTIGE FEATURES**

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

**STROMVERSORGUNG**

Akku integriert: Ja

Akkutyp: Li-Ion 7.4V / 5.000mAh / 37 Wh

Akkulaufzeit: 30 h

Akkuaufladezeit: 6 h

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12 V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

**LEISTUNG/ENERGIEWERTE**

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: &lt;1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 12 W

**LIEFERUMFANG**

Transita 120, Netzteil (185 cm), Bedienungsanleitung