

TECHNIRADIO 50

Kompakter Radiowecker mit DAB+ und UKW-Empfang, zwei Weckzeiten und dimmbarem LCD-Display

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039971	schwarz	0000/3997	444 g	252 g	12,5 x 5 x 11,5 cm	20 x 13,5 x 6,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)
- Uhr- und Datumsanzeige
- Zwei Radiowecktimer möglich
- Wecken mit Radiosender oder Signalton
- Einstellbarer Weckrhythmus
- Snooze- und Sleep-Funktion
- Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 1 W (RMS)
- Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 20
- Programmspeicher Favoriten UKW: 20

DISPLAY

- Typ: LCD
- Dimmbar: Ja

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 / 60 Hz
Netzteil: 5V - 1A USB Type C
Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: >1 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W

LIEFERUMFANG
TECHNIRADIO 50, Netzteil, Bedienungsanleitung