



## DIGITRADIO 52 BT

DAB+/UKW-Uhrenradio mit Bluetooth-Funktion

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Schwarz	4019588029385	0000/2938	1,08 kg	606 g	15 x 7 x 14 cm	19 x 16,5 x 19 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Digital-Radio mit Uhr- und Datumsanzeige: Vier einstellbare Weckzeiten (Radio- oder Signalton), der Weck-Rhythmus ist individuell anpassbar, die Wecklautstärke kann frei gewählt werden, mit präziser Snooze-Taste und Sleeptimerfunktion
- Genießen Sie eine große Auswahl an DAB+ und UKW Radio-Sendern, jeweils mit 20 Favoritenspeichern für schnellen Zugriff auf Ihre Lieblingssender
- Bluetooth-Audiostreaming: Empfangen Sie Musik direkt von Geräten mit Bluetooth 5-Unterstützung, neben einem USB-Anschluss mit Ladefunktion steht zudem ein Kopfhöreranschluss (3,5 mm) zur Verfügung
- Großes und dimmbares Display: Für zusätzlichen Komfort ist das Uhrenradio mit einem dimmbaren 4,2-Zoll-LCD-Display ausgestattet, das die Helligkeit automatisch mit einem Lichtsensor anpasst

### SONSTIGES

abmasse\_stationaer: Ja

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 80 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)  
Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung: 3 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

### ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

USB: 1

<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	<b>BLUETOOTH VERSION &amp; PROFILE</b>	<b>DISPLAY</b>
Uhr: Ja	Bluetooth-Version: 5	Typ: LCD
Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja	A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja	Größe: 4,2 Zoll
Wecktimer: Ja		Dimmbar: Ja (automatisch mit Lichtsensor)
Sleeptimer: Ja		
Snooze-Funktion: Ja		
Programmspeicher Favoriten DAB+: 20		
Programmspeicher Favoriten UKW: 20		
<b>FUNKTIONEN</b>	<b>SONSTIGE FEATURES</b>	<b>STROMVERSORGUNG</b>
USB Ladefunktion: Ja	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Spanisch	Nennspannung: 230 V
		Frequenz: 50 Hz
		Netzteil: DC 5,5 V / 2000 mA
		Netzteilart: Extern
<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>	<b>LIEFERUMFANG</b>	
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: <1 W	DIGITRADIO 52 BT, Netzteil, Bedienungsanleitung	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 11 W		