



## HD-S 210

Free-to-Air HDTV DigitalSat-Receiver

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588048058	schwarz	0000/4805	583 g	444 g	21,5 x 15,5 x 5,5 cm	18 x 4,5 x 12,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DVB-S2 HDTV-Tuner

7-Tage-EPG-Unterstützung

Vorprogrammiert für ASTRA 19,2° Ost

Einkabellösung EN50494 und EN50607

Unterstützt Audio Codierformat AAC

6-Tasten-Bedienung

Kompaktes, kleines Gehäuse

USB-Mediaplayer für Video, MP3 Musik und Fotos

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

### LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 500 mA

DiSEqC: 1.0 / 1.2

### BILD

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

### AUDIO

Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Scart: 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

F-Buchse SAT (in): 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Mediaplayer: Ja

Uhr: Ja

Fernbedienung: Ja

Elektronischer Programmführer: Ja

Teletext: Ja

#### DISPLAY

Typ: 7-Segment, 4-stellig, amber

#### TUNER

Tuner-Typ: Single-Tuner

Sat (DVB-S2): 1

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Satradio: Ja

Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio

#### TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

#### UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264

Video-Formate: MPG, MP4, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI

JPEG: Ja

Audio-Formate: AAC, MP3, MP2

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Türkisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Polnisch, Englisch

Programmspeicher Gesamt: 4.000

#### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

Nennleistung: max. 18 W

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: max. 18 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 1 W

#### LIEFERUMFANG

HD-S 210 Sat-Receiver, Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung