



TECHNIROUTER MINI 2/1x2

Zum Erweitern einer bestehenden Kabelableitung in eine Twin-Lösung oder Zweiteilnehmer-Lösung ohne neue Kabelverlegung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032897	silber/gelb	0000/3289	400 g	200 g	5 x 2,8 x 11,5 cm	18 x 4 x 18,5 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Eine bestehende Koaxleitung wird zur Twin-Funktion erweitert

Top-Ausstattung: Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

Top-Ausstattung: 2 Orbitpositionen steuerbar

Top-Ausstattung: Sehr kompakt in den Abmessungen

Top-Ausstattung: Anschließbar hinter Twin-, Quatro-Switch-LNB und Multischalter

Top-Ausstattung: Terrestrischer Durchlass für DVB-T2/DAB/UKW

EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich: 47 ... 2.150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle: 2

Frequenz der Ausgangskanäle: 1284, 1400 MHz

Frequenz Sat: 1.250 ... 1.430 MHz

Frequenz Terrestrik: 47 ... 862 MHz

Ausgangsverstärkung Terrestrik: - 3 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme: 30 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 2

Anzahl Kabelanschlüsse: 1

Teilnehmer pro Kabel: 2

VERSTÄRKUNG

Sat: 2 dB

Terrestrik: -3 dB

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Netzteil: extern 12 VDC/1,5 A

Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: max. 2 W
(Standby 0 W)

LIEFERUMFANG

TechniRouter Mini 2/1x2, Bedienungsanleitung

Testurteile TECHNIROUTER MINI 2/1x2



Satvision (10/2012)



SAT Empfang (02/2012)