



## TECHNIROUTER 5/1x8 K

TechniRouter-Kaskade mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 8 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032910	Blau/Gelb	0000/3291	400 g	200 g	14 x 13 x 3,2 cm	24,5 x 13,5 x 5,5 cm

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat: 3 ... 5 dB

Terrestrik: 2 ... 3 dB

### EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich: 47 ... 2.150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle: 8

Frequenz der Ausgangskanäle: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz

Frequenz Sat: 950 ... 2.150 MHz

Frequenz Terrestrik: 47 ... 862 MHz

### EMPFANGSBEREICH

Terrestrik: 47 ... 862 MHz

Sat: 950 ... 2.150 MHz

### ENTKOPPLUNG

Stämme: 45 dB

### TUNER

TECHNIROUTER ready: Ja

**TECHNISCHE DATEN**

Sat-Eingänge: 4

Terrestrische-Eingänge: 1

Anzahl Kabelanschlüsse: 1

Teilnehmer pro Kabel: maximal 8

**VERSTÄRKUNG**

Sat: 13 ... 18 dB

Terrestrik: -8 dB

**LIEFERUMFANG**

TechniRouter 5/1x8 K, Bedienungsanleitung