



TECHNIBOX S1

HDTV-DigitalSat-Receiver mit zahlreichen Features und zusätzlichen digitalen Mehrwertdiensten

interne Festplatte	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
extern	4019588047426	schwarz	0000/4742	1,1 kg	460 g	28 x 3,8 x 13,1 cm	39,5 x 5,6 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- HDTV-Tuner
- 1 CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)
- Netzwerk- und USB-Schnittstelle
- UPnP/DLNA-Client für Heimvernetzung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494

BILD

Standbild: Ja

Zoom: Ja

576i: Ja

1080i: Ja

SD: Ja

576p: Ja

720p: Ja

HD: Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

Common Interface Plus (CI+): Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

F-Buchse SAT (in): 1

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Für Camping geeignet: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

Sat (DVB-S2): 1

Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom.
Anpassung)

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MPEG-2: Ja

Video-Formate: TS4, TS, VOB

JPEG: Ja

Audio-Formate: MP2, MP3

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch,
Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch,
Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 4.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: extern DC 12V/1,5A

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 3,77 W

Energiewerte LED: 0,21 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 7,5 W

LIEFERUMFANG

TechniBox S1, Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil,
Bedienungsanleitung, Garantiekarte