



DIGITRADIO 52 ASA

DAB+/UKW-Uhrenradio mit Bluetooth und ASA-Funktion

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
grau/weiß	4019588039827	0000/3982	624 g	376 g	14,6 x 5 x 14 cm	26 x 7,5 x 15 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Digital-Radio mit Uhr- und Datumsanzeige: Vier einstellbare Weckzeiten (Radio- oder Signalton), der Weck-Rhythmus ist individuell anpassbar, die Wecklautstärke kann frei gewählt werden, mit präziser Snooze-Taste und Sleeptimerfunktion
- Genießen Sie eine große Auswahl an DAB+ und UKW Radio-Sendern, jeweils mit 20 Favoritenspeichern für schnellen Zugriff auf Ihre Lieblingsender
- Großes und dimmbares Display: Für zusätzlichen Komfort ist das Uhrenradio mit einem dimmbaren 4,2-Zoll-LCD-Display ausgestattet, das die Helligkeit automatisch mit einem Lichtsensor anpasst
- Bluetooth-Audiostreaming: Empfangen Sie Musik direkt von Geräten mit Bluetooth 5-Unterstützung, neben einem USB-Anschluss mit Ladefunktion steht zudem ein Kopfhöreranschluss (3,5 mm) zur Verfügung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER	ANSCHLÜSSE	BEDIENUNG/KOMFORT	
Systemleistung: 3 W (RMS)	Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1	Uhr: Ja	
Mono-Lautsprecher: Ja	USB: 1	Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja	
Equalizer: Ja		Wecktimer: Ja	
		Sleeptimer: Ja	
		Snooze-Funktion: Ja	
		Programmspeicher Favoriten DAB+: 20	
		Programmspeicher Favoriten UKW: 20	
BLUETOOTH VERSION & PROFILE	DISPLAY	FUNKTIONEN	
Bluetooth-Version: 5	Typ: LCD	USB Ladefunktion: Ja	
A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja	Größe: 4,2 Zoll		
	Dimmbar: Ja (automatisch mit Lichtsensor)		
SONSTIGE FEATURES	STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Spanisch	Nennspannung: 230 V	Leistungsaufnahme	DIGITRADIO 52 ASA, Netzteil, Bedienungsanleitung
	Frequenz: 50 / 60 Hz	Standbybetrieb: <1 W	
	Netzteil: DC 5,0 V / 2000 mA	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 11 W	
	Netzteilart: Extern		