



## DIGITRADIO 52 ASA

DAB+/UKW-Uhrenradio mit Bluetooth und ASA-Funktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039827	grau/weiß	0000/3982	875 g	501 g	14 x 6,5 x 13,8 cm	18 x 15 x 18 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio und UKW-Radio (mit RDS und PLL)

opt. Wiedergabe von Sicherheitsmeldungen über DAB+

Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Vier Radiowecktimer möglich

Wecken mit Radiosender oder Signalton

Einstellbarer Weckrhythmus

Snooze- und Sleep-Funktion

Großes LCD-Display mit Beleuchtung

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung: 3 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

Equalizer: Ja

## ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

USB: 1

## BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach

Stromausfall: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

## BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

## DISPLAY

Typ: LCD

Größe: 4,2 Zoll

Dimmbar: Ja (automatisch mit Lichtsensor)

## FUNKTIONEN

USB Ladefunktion: Ja

ASA Warnmeldungen über DAB+: Ja

## SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,  
Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Spanisch

## STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

## STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 / 60 Hz

Netzteil: DC 5,0 V / 2000 mA

Netzteilart: Extern

## LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: <1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 11 W

## LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 52 ASA, Netzteil, Bedienungsanleitung