



DIGIT S2 HD

Kompakter HDTV-Sat-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588047389	schwarz	0000/4738
4019588147386	schwarz	0001/4738

TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von freien digitalen TV- und Radioprogrammen via Satellit (DVB-S/S2)

HDTV: Hochauflösendes Fernsehen mit ausgezeichneter Bildqualität

Elektronischer Programminformationsdienst
SiehFern INFO

ISIPRO: Automatische Aktualisierung der Programmliste

Einfache Inbetriebnahme über AutoInstall

Loopthrough-Funktion

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

BILD

Standbild: Ja

Zoom: Ja

1080p: Ja

HD: Ja

1080i: Ja

576p: Ja

576i: Ja

720p: Ja

SD: Ja

AUDIO

Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Scart: 2

F-Buchse SAT (in): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

Sat (DVB-S2): 1

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494

Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: H.264, MPEG-2

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI

JPEG: Ja

Audio-Formate: MP2, MP3, OGG

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 4.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

Loophthrough: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Netzteil: intern

Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 3,1 W

Energiewerte LED: 0,46 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6 W

LIEFERUMFANG

DIGIT S2 HD, Fernbedienung (inkl. Batterien), Bedienungsanleitung

Testurteile DIGIT S2 HD

Stiftung Warentest
Heft 4/2014

Testurteil gut (2,5)
Im Test: 14 Sat-Receiver



Testsieger / Note: Gut /
81,5%
SATVISION (05/2013)



Energiesparer
SATVISION (05/2013)