



TECHNISWITCH 5/8 Mini LAN

Multischalter mit TECHNILAN-Unterstützung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032613	blau/gelb	0000/3261	500 g	160 g	7,9 x 3,3 x 11,5 cm	23 x 6 x 15,2 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Der Multischalter verteilt eine Orbitposition (4 SatBlöcke) an bis zu 8 Teilnehmer, inkl. LAN und Einspeisung von DVB-T/DAB+/UKW oder Kabel-TV bei Analog-, Digital-, HD-, 3D-Betrieb
- Lieferumfang: 1 x TECHNISWITCH 5/8 MINI LAN und Bedienungsanleitung - In bester Qualität von TechniSat
- Sämtliche Ausgänge sind schräglagenvorkompensiert und gewährleisten dadurch bis zu 100m lange Entfernung vom LNB zur Antennendose
- inkl. LAN Anschluss zur Verteilung von Internet & Netzwerkdiensten via Sat-Verkabelung (entsprechende Sat-Dosen vorausgesetzt) - benötigt keine externe Stromzufuhr
- Die Übertragung von DOCSIS-Signalen des Verteilers ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von Internet- und Telefonangeboten der Kabelnetzbetreiber

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: -25 ... 45 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Verstärkung im Sat-Bereich

Top-Ausstattung: Schräglagenvorkompensiert

Top-Ausstattung: Für Quattro-LNB

Top-Ausstattung: TechniLAN-geeignet

Top-Ausstattung: Eingang für terrestrische Signale

Top-Ausstattung: DOCSIS-geeignet

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 80 ... 790 MHz

Rückkanal: 2 ... 65 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge: > 30 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 4

Terrestrische-Eingänge: 1

Ausgänge: 8

Verteillänge: max. 100 m

VERSTÄRKUNG

Sat: 2 ... 4 dB , untere Abzweige 3 ... 8 dB

Terrestrik: -15 dB

STROMVERSORGUNG

Netzteil: Extern, DC 13 V / 3 A

Nennspannung: 100 ... 240 V

Frequenz: 50 ... 60 Hz

LIEFERUMFANG

TECHNISWITCH 5/8 Mini LAN, Bedienungsanleitung, Steckernetzteil (13 V/3 A)

Testurteile TECHNISWITCH 5/8 Mini LAN