



F-Stecker Self-Install™ Set 3.9

Professionelles 3.9 Installations-Set für Zuhause

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)
silber	4019588633711	0006/3371	6 g	6 g	12,2 x 18,7 x 2,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Einfache und sichere Installation in Sekunden
- mit 6 Self-Install™ F-Steckern 3.9
- inkl. Abisolierwerkzeug
- geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multymedia-Kabel 4 von TechniSat
- geeignet für alle Koaxialkabel 0,8/3,6
- geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

DÄMPFUNG

10 MHz: 0,03 dB/100m

100 MHz: 0,03 dB/100m

450 MHz: 0,03 dB/100m

800 MHz: 0,05 dB/100m

862 MHz: 0,06 dB/100m

1000 MHz: 0,06 dB/100m

2250 MHz: 0,06 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz: \leq 0,2 mO/m

30 MHz: \leq 0,2 mO/m

TECHNISCHE DATEN

Impedanz: 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

30 - 65 MHz: \geq 38 dB

65 - 470 MHz: \geq 38 dB

470 - 1800 MHz: \geq 38 dB

1800 - 2450MHz: \geq 36 dB

LIEFERUMFANG

6 x F-Stecker Self-Install™ 3.91 x Abisolierwerkzeug