



F-Stecker Self-Install™ Set 3.9

Professionelles 3.9 Installations-Set für Zuhause

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)
silber	4019588633711	0006/3371	6 g	6 g	12,2 x 18,7 x 2,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Einfache und sichere Installation in Sekunden

mit 6 Self-Install™ F-Steckern 3.9

inkl. Abisolierwerkzeug

geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multymedia-Kabel 4 von TechniSat

geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

DÄMPFUNG

10 MHz: 0,03 dB/100m

100 MHz: 0,03 dB/100m

450 MHz: 0,03 dB/100m

800 MHz: 0,05 dB/100m

862 MHz: 0,06 dB/100m

1000 MHz: 0,06 dB/100m

2250 MHz: 0,06 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz: $\leq 0,2 \text{ mO/m}$

30 MHz: $\leq 0,2 \text{ mO/m}$

TECHNISCHE DATEN

Impedanz: 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

30 - 65 MHz: $\geq 38 \text{ dB}$

65 - 470 MHz: $\geq 38 \text{ dB}$

470 - 1800 MHz: $\geq 38 \text{ dB}$

1800 - 2450MHz: $\geq 36 \text{ dB}$

LIEFERUMFANG

6 x F-Stecker Self-Install™ 3.9
1 x Abisolierwerkzeug