

Zwischenverstärker 9Z2

Verstärker für zwei Orbitpositionen

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
silber/gelb	4019588232310	0002/3231	264 g	204 g	21 x 3,3 x 5,5 cm	25 x 4,5 x 7,5 cm

EMPFANGSBEREICH

- Sat: 950 ... 2.150 MHz
- Terrestrik: 87 ... 790 MHz
- Rückkanal: 2 ... 68 MHz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 5,5 W

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

LNB-STEUERUNG

- Stromaufnahme: max. 850 mA

TECHNISCHE DATEN

- Sat-Eingänge: 8
- Terrestrische-Eingänge: 1

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung: Kompensiert die Dämpfung von bis zu 60 m Koaxkabel
- Top-Ausstattung: Rückkanaltauglich von 2...68 MHz
- Top-Ausstattung: Optionale Stromversorgung über Steckernetzteil
- Top-Ausstattung: Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GigaSwitch 9/8 und TechniRouter 9/8

ENTKOPPLUNG

- Stämme: 50 dB

VERSTÄRKUNG

- Sat: 15 ... 20 dB fest, schräglagenentzerrt
- Terrestrik: 7 ... 14 dB einstellbar
- Rückkanal: -1 dB

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung: 15 V DC
- Netzteil: extern (Optional)
- Stromverbrauch: typ. 340 mA @15 V

LIEFERUMFANG

- ZWISCHENVERSTÄRKER9Z2, Bedienungsanleitung