



## Zwischenverstärker 9Z2

Verstärker für zwei Orbitpositionen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588232310	silber/gelb	0002/3231	264 g	204 g	21 x 3,3 x 5,5 cm	25 x 4,5 x 7,5 cm

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

### LNB-STEUERUNG

Stromaufnahme: max. 850 mA

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Kompensiert die Dämpfung von bis zu 60 m Koaxkabel

Top-Ausstattung: Rückkanaltauglich von 2...68 MHz

Top-Ausstattung: Optionale Stromversorgung über Steckernetzteil

Top-Ausstattung: Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GigaSwitch 9/8 und TechniRouter 9/8

### EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 87 ... 790 MHz

Rückkanal: 2 ... 68 MHz

### ENTKOPPLUNG

Stämme: 50 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 8

Terrestrische-Eingänge: 1

### VERSTÄRKUNG

Sat: 15 ... 20 dB fest, schräglagenentzerrt

Terrestrik: 7 ... 14 dB einstellbar

Rückkanal: -1 dB

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 15 V DC

Netzteil: extern (Optional)

Stromverbrauch: typ. 340 mA @15 V

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 5,5 W

### LIEFERUMFANG

ZWISCHENVERSTÄRKER9Z2, Bedienungsanleitung