



F-Stecker Self-Install™ Pack 3.9

Professioneller 3.9 F-Stecker zur werkzeuglosen Montage

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)
silber	4019588133716	0010/3371	100 g	100 g	12 x 18,5 x 2 cm

TOP-AUSSTATTUNG

F-Stecker für werkzeuglose Montage

geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multimedia-Kabel 4 von TechniSat

Einfache und sichere Installation in Sekunden

geeignet für alle Koaxialkabel 0,8/3,6

Betriebsfähig bis 3 GHz

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz: > 110 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 110 dB CoMeT

DÄMPFUNG

10 MHz: 0,1 dB/100m

100 MHz: 0,01 dB/100m

450 MHz: 0,01 dB/100m

862 MHz: 0,01 dB/100m

1000 MHz: 0,01 dB/100m

2250 MHz: 0,01 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz: < 0,9 mO/m CoMeT

30 MHz: < 0,9 mO/m CoMeT

TECHNISCHE DATEN

Impedanz: 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

30 - 65 MHz: ≥ 38 dB

65 - 470 MHz: ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz: ≥ 38 dB

1800 - 2450MHz: ≥ 36 dB

LIEFERUMFANG

10 x F-Stecker Self-Install™ 3.9 in Blisterverpackung