


# F-Stecker Self-Install™ Pack 3.9

Professioneller 3.9 F-Stecker zur werkzeuglosen Montage

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Karton (BxHxT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4019588133716 | silber | 0010/3371 | 100 g | 100 g | 12 x 18,5 x 2 cm |

## TOP-AUSSTATTUNG

- F-Stecker für werkzeuglose Montage
- Einfache und sichere Installation in Sekunden
- Betriebsfähig bis 3 GHz
- geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multymedia-Kabel 4 von TechniSat
- geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6
- geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

## ABSCHIRMUNG

- 30 - 1000 MHz: > 110 dB CoMeT
- 1000 - 2250 MHz: > 110 dB CoMeT

## DÄMPFUNG

- 10 MHz: 0,1 dB/100m
- 100 MHz: 0,01 dB/100m
- 450 MHz: 0,01 dB/100m
- 862 MHz: 0,01 dB/100m
- 1000 MHz: 0,01 dB/100m
- 2250 MHz: 0,01 dB/100m

## TRANSFERIMPEDANZ

- 5 MHz: < 0,9 mO/m CoMeT
- 30 MHz: < 0,9 mO/m CoMeT

## TECHNISCHE DATEN

- Impedanz: 75 Ω

## RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

- 30 - 65 MHz: ≥ 38 dB
- 65 - 470 MHz: ≥ 38 dB
- 470 - 1800 MHz: ≥ 38 dB
- 1800 - 2450MHz: ≥ 36 dB

## LIEFERUMFANG

- 10 x F-Stecker Self-Install™ 3.9 in Blisterverpackung