



## F-Stecker Self-Install™ Pack 4.9

Professioneller 4.9 F-Stecker zur werkzeuglosen Montage

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588133709	silber	0010/3370		12 x 18,5 x 2 cm
4019588103726	silber	0010/3372	1 x 1 x 1 cm	1 x 1 x 1 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

F-Stecker für werkzeuglose Montage

geeignet für COAXSAT 140-4.6 und COAXSAT 120-4.6 von TechniSat

Einfache und sichere Installation in Sekunden

geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6

Betriebsfähig bis 3 GHz

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 – 7,0 mm Außendurchmesser

### ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz: > 120 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 110 dB CoMeT

### DÄMPFUNG

10 MHz: 0,01 dB/100m

100 MHz: 0,01 dB/100m

450 MHz: 0,02 dB/100m

862 MHz: 0,04 dB/100m

1000 MHz: 0,06 dB/100m

2250 MHz: 0,06 dB/100m

### TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz: < 4 mO/m CoMeT

30 MHz: < 4 mO/m CoMeT

### TECHNISCHE DATEN

Impedanz: 75 Ω

### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

30 - 65 MHz: ≥ 38 dB

65 - 470 MHz: ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz: ≥ 26 dB

1800 - 2450MHz: ≥ 26 dB

### LIEFERUMFANG

10 x F-Stecker Self-Install™ 4.9 in Blisterverpackung