



Amplificateurs intermédiaires 9Z2

Amplificateur intermédiaire pour deux positions orbitales

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
argent/jaune	4019588232310	0002/3231	264 g	204 g	21 x 3,3 x 5,5 cm	25 x 4,5 x 7,5 cm

LNB LNB CONTRÔLE

Consommation de courant: max. 850 mA

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 15 V DC

Bloc d'alimentation: extern (Optional)

Consommation électrique: typ. 340 mA @15 V

AMPLIFICATION

Sat: 15 ... 20 dB fest, schräglagenentzerrt

Technologie terrestre: 7 ... 14 dB einstellbar

Canal retour: -1 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : Kompensiert die Dämpfung von bis zu 60 m Koaxkabel

Équipement exceptionnel : Rückkanaltauglich von 2...68 MHz

Équipement exceptionnel : Optionale Stromversorgung über Steckernetzteil

Équipement exceptionnel : Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GigaSwitch 9/8 und TechniRouter 9/8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées Sat: 8

Entrées terrestres: 1

CONSUMMATION D'ÉNERGIE

en mode marche: 5,5 W

DÉCOUPLAGE

Souches: 50 dB

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -25 ... 55 °C

PLAGE DE RÉCEPTION

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Technologie terrestre: 87 ... 790 MHz

Canal retour: 2 ... 68 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

ZWISCHENVERSTÄRKER9Z2, manuel d'utilisation