



F plug Self-Install™ pack 3.9

Connecteur F 3,9 professionnel pour montage sans outil

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Carton
4019588133716	argent	0010/3371	100 g	100 g	12 x 18,5 x 2 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

F-Stecker für werkzeuglose Montage

Einfache und sichere Installation in Sekunden

Betriebsfähig bis 3 GHz

geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multymedia-Kabel 4 von TechniSat

geeignet für alle Koaxialkabel 0,8/3,6

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

ATTÉNUATION

10 MHz: 0,1

100 MHz: 0,01

450 MHz: 0,01

862 MHz: 0,01

1000 MHz: 0,01

2250 MHz: 0,01

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION

30 - 65 MHz: ≥ 38 dB

65 - 470 MHz: ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz: ≥ 38 dB

1800 - 2450 MHz: ≥ 36 dB

BLINDAGE

30 - 1000 MHz: > 110 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 110 dB CoMeT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impédance: 75 Ω

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: F-Stecker für werkzeuglose Montage

Performances exceptionnelles: Einfache und sichere Installation in Sekunden

Performances exceptionnelles: Betriebsfähig bis 3 GHz

Performances exceptionnelles: geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multymedia-Kabel 4 von TechniSat

Performances exceptionnelles: geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

Performances exceptionnelles: geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

IMPÉDANCE DE TRANSFERT

5 MHz: < 0,9 CoMeT

30 MHz: < 0,9 CoMeT

CONTENU DE LA LIVRAISON

10 x connecteur F Self-Install™ 3.9 dans emballage blister