



F plug Self-Install™ pack 4.9

Connecteur F 4,9 professionnel pour montage sans outil

EAN	Couleur	N° d'art.	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588103726	argent	0010/3372	1 x 1 x 1 cm	1 x 1 x 1 cm
4019588103726	argent	0010/3372	1 x 1 x 1 cm	1 x 1 x 1 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

F-Stecker für werkzeuglose Montage

geeignet für COAXSAT 140-4.6 und COAXSAT 120-4.6 von TechniSat

Einfache und sichere Installation in Sekunden

geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6

Betriebsfähig bis 3 GHz

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 – 7,0 mm Außendurchmesser

ATTÉNUATION

10 MHz: 0,01

100 MHz: 0,01

450 MHz: 0,02

862 MHz: 0,04

1000 MHz: 0,06

2250 MHz: 0,06

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION

30 - 65 MHz: ≥ 38 dB

65 - 470 MHz: ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz: ≥ 26 dB

1800 - 2450MHz: ≥ 26 dB

BLINDAGE

30 - 1000 MHz: > 120 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 110 dB CoMeT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impédance: 75 Ω

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: F-Stecker für werkzeuglose Montage

Performances exceptionnelles: Einfache und sichere Installation in Sekunden

Performances exceptionnelles: Betriebsfähig bis 3 GHz

Performances exceptionnelles: geeignet für COAXSAT 140-4.6 und COAXSAT 120-4.6 von TechniSat

Performances exceptionnelles: geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6

Performances exceptionnelles: geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 – 7,0 mm Außendurchmesser

IMPÉDANCE DE TRANSFERT

5 MHz: < 4 CoMeT

30 MHz: < 4 CoMeT

CONTENU DE LA LIVRAISON

10 x connecteur F Self-Install™ 4.9 dans emballage blister