

F plug Self-Install™ pack 4.9

Connecteur F 4,9 professionnel pour montage sans outil

EAN	Couleur	N° d'art.	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588103726	argent	0010/3372	1 x 1 x 1 cm	1 x 1 x 1 cm
4019588103726	argent	0010/3372	1 x 1 x 1 cm	1 x 1 x 1 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

F-Stecker für werkzeuglose Montage	Einfache und sichere Installation in Sekunden	Betriebsfähig bis 3 GHz
geeignet für COAXSAT 140-4.6 und COAXSAT 120-4.6 von TechniSat	geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6	geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 – 7,0 mm Außendurchmesser

ATTÉNUATION

10 MHz: 0,01
100 MHz: 0,01
450 MHz: 0,02
862 MHz: 0,04
1000 MHz: 0,06
2250 MHz: 0,06

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION

30 - 65 MHz: ≥ 38 dB
65 - 470 MHz: ≥ 38 dB
470 - 1800 MHz: ≥ 26 dB
1800 - 2450MHz: ≥ 26 dB

BLINDAGE

30 - 1000 MHz: > 120 dB CoMeT
1000 - 2250 MHz: > 110 dB CoMeT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impédance: 75 O

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: F-Stecker für werkzeuglose Montage

Performances exceptionnelles: Einfache und sichere Installation in Sekunden

Performances exceptionnelles: Betriebsfähig bis 3 GHz

Performances exceptionnelles: geeignet für COAXSAT 140-4.6 und COAXSAT 120-4.6 von TechniSat

Performances exceptionnelles: geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6

Performances exceptionnelles: geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 – 7,0 mm Außendurchmesser

IMPÉDANCE DE TRANSFERT

5MHz: < 4 CoMeT

30 MHz: < 4 CoMeT

CONTENU DE LA LIVRAISON

10 x connecteur F Self-Install™ 4.9 dans emballage blister