

DIGITRADIO 213 Berlin 2 Edition

Portables DAB+/UKW Radio mit Direktwahltasten für radioBERLIN 88.8, SWR 3 und WDR 2 via DAB+

Farbe	EAN	Art.-Nr.
weiß/schwarz	4019588000445	0004/4961

DOTAZIONE TOP

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (10 für DAB und 10 für UKW)
- Uhr- und Datumsanzeige
- LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige
- Netz- und Batteriebetrieb
- Drei Direktwahl-Tasten für den Direktempfang von radioBERLIN 88.8, SWR 3 und WDR 2 via DAB+

BEDIENUNG/KOMFORT

- Programmspeicher Favoriten UKW: 10
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 1 W

ANSCHLÜSSE

- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 1 W (RMS)
- Mono-Lautsprecher: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Französisch, Italienisch, Deutsch, Englisch

DIREKTWAHLTASTE

- radioBERLIN 88,8: Ja
- SWR3: Ja
- WDR 2: Ja

DISPLAY

- Typ: LCD

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: DC 6 V / 500 mA
Netzteilart: Extern

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
DIGITRADIO 213 BERLIN 2 EDITION, Netzteil, Bedienungsanleitung