



DIGITRADIO 306

Radio DAB+/FM di design con alloggiamento in legno bass reflex

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588001091	nero	0000/4991	1,83	1,34	22 x 13,6 x 14,5	29,7 x 17,6 x 17,9

DOTAZIONE TOP

Radio digitale DAB+

Radio FM (con RDS e PLL)

Memoria preferiti (10 DAB+/10 FM)

Display LC con illuminazione e visualizzazione dot matrix

Visualizzazione di data e ora

Possibilità di impostare due sveglie radio

Sleep timer

Alloggiamento in legno bass reflex

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Frequenza: 50

Alimentatore: DC 9 V / 1600 mA

Tipo di alimentatore: Esterno

ALTOPARLANTE

Głośnik Mono: Si

ALTOPARLANTI

Potenza in uscita: 5 (RMS)

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 5 - 90 Umidità relativa dell'aria (non condensante)

Temperatura ambiente: 5 - 35

COLLEGAMENTI

Audio in / AUX in: Si

Collegamento cuffie (jack da 3,5mm): 1

COMANDO/COMFORT

Timer sveglia: Si

Sleep timer: Si

Funzione snooze: Si

Memoria canali preferiti UKW: 10

Memoria canali preferiti DAB+: 10

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Radio digitale DAB+

Dotazione top: Radio FM (con RDS e PLL)

Dotazione top: Memoria preferiti (10 DAB+/10 FM)

Dotazione top: Display LC con illuminazione e visualizzazione dot matrix

Dotazione top: Visualizzazione di data e ora

Dotazione top: Possibilità di impostare due sveglie radio

Dotazione top: Sleep timer

Dotazione top: Alloggiamento in legno bass reflex

CONSUMO ELETTRICO

Funzionamento: 14,5

Standby: 0,47

RADIO / RICEZIONE

Banda digitale III, DAB, DAB+: 174 - 240

UKW analogico: 87,5 - 108

Antenna: Antenna telescopica DAB/FM

DISPLAY

Dimensioni (pollici): 2,8

Dimmerabile: Si

Tipo: LCD

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

DIGITRADIO 306, alimentatore (9 V/1,6 A), istruzioni per l'uso