

DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition (refurbished)

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bassreflex-Holzgehäuse und Direktwahltaste für den DAB+ Sender Schlagerparadies

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Weiß/Pink	4019588349841	0003/4984	3,94 kg	2,79 kg	36 x 14,5 x 20 cm	42 x 23 x 24,5 cm

DOTAZIONE TOP

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Direktwahltaste für Schlagerparadies via DAB+
Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)	LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige	Uhr- und Datumsanzeige
Radiowecktimer/Schlummerfunktion	Sleeptimer	Bassreflex-Holzgehäuse

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 10 W (RMS)
- Stereo-Lautsprecher: Ja
- Ausgangsleistung Stereo: 2 x 5 W
- Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1
- Anschluß für externe Antenne (F-Buchse): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Fernbedienung: Ja
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 10
- Programmspeicher Favoriten UKW: 10

DIREKTWAHLTASTE

- Schlagerparadies: Ja

DISPLAY

Typ: LCD

Größe: 2,8 Zoll

Dimmbar: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12 V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,22 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 12 W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition, Fernbedienung, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Bedienungsanleitung