

TECHNISTAR S6

HDTV-Sat-Receiver mit USB-Aufnahmefunktion

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588047174	0000/4717	1,24 kg	600 g	22 x 4,5 x 17,7 cm	31 x 8 x 19,5 cm

DOTAZIONE TOP

- HDTV-Tuner (DVB-S/S2)
- DVRready: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Speichermedium
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP, Server)
- Elektronischer Programminformationsdienst SIEHFERN INFO

AUFNAHMEFUNKTIONEN

- DVR - Funktion: Ja
- DVR Speichermedium: via USB
- TimeShift: Ja
- Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja
- Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

- AUTOINSTALL: Ja
- ISIPRO: Ja
- TECHNIFAMILY: Ja
- ISI-Mode: Ja
- SFI: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

- Seitenspeicher: 1.000
- Teletextuntertitel: Ja
- Mediaplayer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Teletext: Ja
- Für Camping geeignet: Ja
- Uhr: Ja
- Programmspeicherplätze: 9.999
- Autostandby: Ja
- Wecktimer: Ja
- Auswahl Regionalsender: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

- Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264
- Video-Formate: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, XVID, M2TS, AVI, ASF
- Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
- Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF

INTERNETFUNKTIONEN

- Internet-Geschwindigkeitstest: Ja

STREAMING

- UPnP Client: Ja
- UPnP Renderer: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

CI+: Ja (v1.3)

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 4,8 W ohne LNB

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 0,3 W

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+): Ja

Smartcard-Leser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

Scart: 1 TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

F-Buchse SAT (in): 1

DC IN: 1

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja (Audioausgabe, optional via USB-Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635)

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Deutsch, Dänisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

AUDIO

Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

DECODER

Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

BILD

Standbild: Ja

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

DISPLAY

Typ: 7-Segment, 4-stellig, weiß

TUNER

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Tuner-Typ: Single-Tuner

Sat (DVB-S2): 1

Satradio: Ja

Internetradio: Ja

Empfang von: HD-TV, SD-TV

TECHNIROUTER ready: Ja

TECHNISAT CONNECT
SFI: Ja

HOTELMODE
Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
Lautstärke verriegelbar: Ja
Menüverriegelung: Ja
Sperre Bedienfeld: Ja
Integrierte LED-Uhr: Ja
Startquelle auswählbar: Ja
Startprogramm auswählbar: Ja

TUNER - SAT
Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2: 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S2: 2 ... 45 Mbaud
FEC: RS, LDPC, BCH

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: extern DC 12 V / 2 A

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
TECHNISTAR S6, Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung