



WIDEBAND LNB

LNB digitale per la ricezione multiutente, la distribuzione avviene tramite TECHNIROUTER

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588788404	nero	0007/8840	174	146	6 x 10 x 11	6,5 x 10,5 x 12,5

DOTAZIONE TOP

F-Anschlüsse

Energiesparer - nur 70 mA Stromaufnahme

Feed-ø 40 mm

Funktioniert ausschließlich mit TECHNIROUTER

Wetterschutzgehäuse

Neue Empfangsgeräte sind nicht notwendig da die Frequenzumsetzung im TECHNIROUTER stattfindet

FILTER-NAVIGATION

Numero satelliti: 1

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: 10,41

Intervallo di frequenze superiore: 10,41

Precisione: $\pm 0,5$

Deviazione di temperatura: ± 1

Rumore di fase: -75 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentazione elettrica LNB: 9 ... 19

Consumo elettrico: 70 @12 VDC

AMBIENTE

Temperatura ambiente: -40 ... 60

Umidità dell'aria: 10 ... 90

DATI TECNICI

Uscite: 2

Impedenza: 75

Tipo collegamento: F-Buchse

Supporto feed: ø 40 mm

Amplificazione: 50 ... 60

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: F-Anschlüsse

Dotazione top: Feed-ø 40 mm

Dotazione top: Wetterschutzgehäuse

Dotazione top: Energiesparer - nur 70 mA
Stromaufnahme

Dotazione top: Funktioniert ausschließlich mit
TECHNIROUTER

Dotazione top: Neue Empfangsgeräte sind nicht
notwendig da die Frequenzumsetzung im
TECHNIROUTER stattfindet

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INDICATO PER

Numero di posizioni satellitari: 1

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 11,5 - 14

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 - 19

RUMOROSITÀ

Intervallo di frequenze inferiore: 0,7 max.

Intervallo di frequenze superiore: 0,7 max.

Livello del rumore: 0,1 typ.

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 290 ... 1.290

Intervallo di frequenze superiore: 1.290 ... 2.340

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE