

Universal SCR 8+2 LNB

LNB a cavo singolo con 2 uscite legacy

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
nero	4019588083127	0000/8312	334	254	5,8 x 11,7 x 15	15,7 x 6,8 x 12,5

DOTAZIONE TOP

- 8 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar
- 2 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar
- SCR-Protokoll gemäß EN 50494
- Wetterschutzgehäuse

FILTER-NAVIGATION

- Numero partecipanti: 10
- Numero satelliti: 1

OSCILLATORE LOCALE

- Precisione: ± 0,4
- Deviazione di temperatura: ± 1
- Rumore di fase: -80 @10kHz
- Intervallo di frequenze superiore: 10,6
- Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- Consumo elettrico: max. 400 alle SCR-Nutzer "An"

AMBIENTE

- Temperatura ambiente: -40 ... 60
- Umidità dell'aria: 10 ... 95

DATI TECNICI

- Uscite: 3 ; 1x SCR, 2x Legacy
- Amplificazione: ≥ 55
- Supporto feed: 40 mm
- Tipo collegamento: F-Buchse
- Impedenza: 75

DOTAZIONE TOP

- Dotazione top: 8 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar
- Dotazione top: 2 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar
- Dotazione top: SCR-Protokoll gemäß EN 50494
- Dotazione top: Wetterschutzgehäuse

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA
Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7
Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INDICATO PER
Numero di posizioni satellitari: 1
Numero di utenti: 10

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA
Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950
Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

LNB
Alimentazione elettrica verticale: 11 ... 14
Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 20
Modulazione LNB: 22

RUMOROSITÀ
Livello del rumore: typ. 1

USCITA A UN CAVO
Frequenza in uscita: 950 ... 2.150
Numero di canali in uscita: 8
Frequenza dei canali in uscita: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Universal-SCR 8+2 LNB