



Universal SCR 8+2 LNB

LNB a cavo singolo con 2 uscite legacy

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588083127	nero	0000/8312	334	254	5,8 x 11,7 x 15	15,7 x 6,8 x 12,5

DOTAZIONE TOP

8 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar

2 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar

SCR-Protokoll gemäß EN 50494

Wetterschutzgehäuse

FILTER-NAVIGATION

Numero partecipanti: 10

Numero satelliti: 1

OSCILLATORE LOCALE

Precisione: $\pm 0,4$

Deviazione di temperatura: ± 1

Rumore di fase: -80 @10kHz

Intervallo di frequenze superiore: 10,6

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Consumo elettrico: max. 400 alle SCR-Nutzer "An"

AMBIENTE

Temperatura ambiente: -40 ... 60

Umidità dell'aria: 10 ... 95

DATI TECNICI

Uscite: 3 ; 1x SCR, 2x Legacy

Amplificazione: ≥ 55

Supporto feed: 40 mm

Tipo collegamento: F-Buchse

Impedenza: 75

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: 8 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar

Dotazione top: 2 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar

Dotazione top: SCR-Protokoll gemäß EN 50494

Dotazione top: Wetterschutzgehäuse

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 11 ... 14

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 20

Modulazione LNB: 22

INDICATO PER

Numero di posizioni satellitari: 1

Numero di utenti: 10

RUMOROSITÀ

Livello del rumore: typ. 1

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

USCITA A UN CAVO

Frequenza in uscita: 950 ... 2.150

Numero di canali in uscita: 8

Frequenza dei canali in uscita: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Universal-SCR 8+2 LNB