



UNYSAT Universal-Quattro-Switch-LNB

LNB digitale con 4 uscite legacy

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588109803	grigio	0010/8980	420	366	13,5 x 14,5 x 6	15 x 17 x 7,5

DOTAZIONE TOP

Für 4 Teilnehmer

Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik

Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

LTE-Störsicher

FILTER-NAVIGATION

Numero partecipanti: 4

Numero satelliti: 1

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

Intervallo di frequenze superiore: 10,6

Precisione: ± 1

Deviazione di temperatura: $\pm 2,5$

Rumore di fase: -85 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Consumo elettrico: typ. 150

AMBIENTE

Temperatura ambiente: -40 ... 70

Umidità dell'aria: 10 ... 95

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

LNB

Modulazione LNB: 22

Alimentazione elettrica verticale: 10,5 ... 14,5

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 22

DATI TECNICI

Uscite: 4

Supporto feed: Für SATMAN

Skew: -20 ... 20

Amplificazione: 60 ... 65

Tipo collegamento: F-Buchse

Impedenza: 75

INDICATO PER

Numero di utenti: 4

Numero di posizioni satellitari: 1

RUMOROSITÀ

Livello del rumore: typ. 0,75

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Für 4 Teilnehmer

Dotazione top: Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik

Dotazione top: Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

Dotazione top: Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

Dotazione top: LTE-Störsicher

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

UNYSAT Universal-Quattro-Switch-LNB, istruzioni di montaggio