



F plug Self-Install™ 3.9 set

Set di installazione professionale 3.9 per uso domestico

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Cartone
argento	4019588633711	0006/3371	6	6	12,2 x 18,7 x 2,5

DOTAZIONE TOP

Einfache und sichere Installation in Sekunden

mit 6 Self-Install™ F-Steckern 3.9

inkl. Abisolierwerkzeug

geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multimedia-Kabel 4 von TechniSat

geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

ATTENUAZIONE

10 MHz: 0,03

100 MHz: 0,03

450 MHz: 0,03

800 MHz: 0,05

862 MHz: 0,06

1000 MHz: 0,06

2250 MHz: 0,06

ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE

30 - 65 MHz: ≥ 38

65 - 470 MHz: ≥ 38

470 - 1800 MHz: ≥ 38

1800 - 2450MHz: ≥ 36

DATI TECNICI

Impedenza: 75

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Einfache und sichere Installation in Sekunden

Dotazione top: mit 6 Self-Install™ F-Steckern 3.9

Dotazione top: inkl. Abisolierwerkzeug

Dotazione top: geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multymedia-Kabel 4 von TechniSat

Dotazione top: geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

Dotazione top: geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO

5MHz: $\leq 0,2$

30 MHz: $\leq 0,2$

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

6 x F-Stecker Self-Install™ 3.9
1 x Abisolierwerkzeug