

F plug Self-Install™ pack 3.9

Connettore F 3.9 professionale per il montaggio senza attrezzi

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Cartone
4019588133716	argento	0010/3371	100	100	12 x 18,5 x 2

DOTAZIONE TOP

F-Stecker für werkzeuglose Montage

Einfache und sichere Installation in Sekunden

Betriebsfähig bis 3 GHz

geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multymedia-Kabel 4 von TechniSat

geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE

30 - 65 MHz: ≥ 38

65 - 470 MHz: ≥ 38

470 - 1800 MHz: ≥ 38

1800 - 2450MHz: ≥ 36

ATTENUAZIONE

10 MHz: 0,1

100 MHz: 0,01

450 MHz: 0,01

862 MHz: 0,01

1000 MHz: 0,01

2250 MHz: 0,01

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: F-Stecker für werkzeuglose Montage

Dotazione top: Einfache und sichere Installation in Sekunden

Dotazione top: Betriebsfähig bis 3 GHz

Dotazione top: geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multymedia-Kabel 4 von TechniSat

Dotazione top: geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

Dotazione top: geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

DATI TECNICI
Impedenza: 75

SCHERMATURA
30 - 1000 MHz: > 110 CoMeT
1000 - 2250 MHz: > 110 CoMeT

IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO
5MHz: < 0,9 CoMeT
30 MHz: < 0,9 CoMeT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
10 x F-Stecker Self-Install™ 3.9 in Blisterverpackung