



F plug Self-Install™ pack 3.9

Connettore F 3.9 professionale per il montaggio senza attrezzi

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Cartone
4019588133716	argento	0010/3371	100	100	12 x 18,5 x 2

DOTAZIONE TOP

F-Stecker für werkzeuglose Montage	Einfache und sichere Installation in Sekunden	Betriebsfähig bis 3 GHz
geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multimedia-Kabel 4 von TechniSat	geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6	geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

ATTENUAZIONE
10 MHz: 0,1
100 MHz: 0,01
450 MHz: 0,01
862 MHz: 0,01
1000 MHz: 0,01
2250 MHz: 0,01

ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE
30 - 65 MHz: ≥ 38
65 - 470 MHz: ≥ 38
470 - 1800 MHz: ≥ 38
1800 - 2450MHz: ≥ 36

DATI TECNICI
Impedenza: 75

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: F-Stecker für werkzeuglose
Montage

Dotazione top: Einfache und sichere Installation in
Sekunden

Dotazione top: Betriebsfähig bis 3 GHz

Dotazione top: geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat
2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multymedia-
Kabel 4 von TechniSat

Dotazione top: geeignet für alle Koaxialkabel
0.8/3.6

Dotazione top: geeignet für alle Koaxialkabel mit
ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm
Außendurchmesser

IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO

5MHz: < 0,9 CoMeT

30 MHz: < 0,9 CoMeT

SCHERMATURA

30 - 1000 MHz: > 110 CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 110 CoMeT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

10 x F-Stecker Self-Install™ 3.9 in Blisterverpackung