



GIGASWITCH 9/20

Kompakt-Multischalter für 20 Teilnehmer zur Verteilung von 2 Orbitpositionen und terrestrischen Signalen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032552	Blau/Gelb	0000/3255	743 g	448 g	17,5 x 3,5 x 15 cm	26,5 x 6 x 15,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Kompakter Multischalter für bis zu 20 Teilnehmer zur Verteilung von 2 Orbitpositionen - arbeitet energieeffizient und benötigt in vielen Fällen keinen Stromanschluss
- Dieser ultrakompakte Stand-Alone Multischalter verteilt 2 Orbitpositionen (8 Satblöcke) an bis zu 20 Teilnehmer und erlaubt zusätzlich die Einspeisung von wahlweise DVB-T(T2), DAB+, UKW oder Kabel-TV
- Alle Teilnehmerausgänge sind schräglagen-vorkompensiert, so dass ohne weitere Zubehörteile auch Entfernungen von bis zu 70 m von LNB zur Antennendose überbrückt werden können
- Ideal geeignet zur gleichzeitigen Nutzung der Internet- und Telefonangebote der Kabelnetzbetreiber in der Sat-Hausverteilanlage
- Lieferumfang: GIGASWITCH 9/20, Steckernetzteil (15V/1,2A), Montageanleitung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 ... 45 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 70 %

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 5 ... 790 MHz

Rückkanal: 5 ... 68 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge: > 25 dB

TECHNISCHE DATEN
Sat-Eingänge: 8
Terrestrische-Eingänge: 1
Ausgänge: 20
Verteillänge: max. 70 m

VERSTÄRKUNG
Sat: -5 dB typisch
Terrestrik: -20 dB
Rückkanal: -20 dB

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: extern 15V/1,2A

LIEFERUMFANG
GIGASWITCH 9/20, Steckernetzteil (15V/1,2A), Montageanleitung