

DIGITRADIO 350

DAB+/UKW-Stereoradio

Farbe	EAN	Art.-Nr.
weiß/schwarz	4019588049710	0000/4971

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)
- LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige
- Uhr- und Datumsanzeige
- Zwei Radiowecktimer möglich
- Sleeptimer

BEDIENUNG/KOMFORT

- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 10
- Programmspeicher Favoriten UKW: 10

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 17 W
- Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,71 W

ANSCHLÜSSE

- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 10 W (RMS)
- Ausgangsleistung Stereo: 2 x 5 W
- Stereo-Lautsprecher: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

DISPLAY

- Dimmbar: Ja
- Typ: LCD

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Netzteilart: Intern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 350, Bedienungsanleitung