



DIGITRADIO 510

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit Spotify Connect und Steuerung per App

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049697	schwarz	0000/4969	3,1 kg	2,09 kg	35 x 12,53 x 13,11 cm	39,8 x 21,3 x 18,8 cm
4019588149694	weiß	0001/4969	3,1 kg	2,09 kg	35 x 12,53 x 13,11 cm	39,8 x 21,3 x 18,8 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

Kompatibel zu Spotify Connect

Komfortable und intuitive Bedienung über zwei große Einstellregler am Gerät

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

TFT-Farbdisplay (3,2")

Steuerung per TechniSat Connect-App (iOS, Android)

Internetradio via WLAN

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Fernbedienung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 20 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 2.1 + EDR

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

DISPLAY

Größe: 3,2 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel

RadioVIS: Ja

Typ: TFT-Farbdisplay

Slide-Show / catSLS: Ja

Dimmbar: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

NFC: Ja

WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

STREAMING

Spotify: Ja

Bluetooth Audiostreaming: Ja

Audiostreaming (UPnP): Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 18 V / 2000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 5,16 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 36 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,89 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 510, Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung