



DIGIT ISIO S2 - Fastscan + CI-Modul BeNeLux

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, ISIO Internet-Funktionalität inkl. watchmi und Videorekorderfunktion für Aufnahmen auf externe Datenträger oder im Netzwerk

Farbe	EAN	Art.-Nr.
black	4019588107564	0100/4756

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Twin-Tuner	DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)	ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App	Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi	CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)
Optimiert für die Medienverwaltung über MyTechniSat MultiPlay-App	Unterstützt Audio Codierformat AAC	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

BILD

Bild im Bild (PIP): Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP): Ja

Standbild: Ja

Zoom: Ja

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

AUDIO
AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja
Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

DECODER
Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC
Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

HOTELMODE
Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
Lautstärke verriegelbar: Ja
Menüverriegelung: Ja
Sperre Bedienfeld: Ja
Integrierte LED-Uhr: Ja
Startquelle auswählbar: Ja
Startprogramm auswählbar: Ja

TUNER
Tuner-Typ: DigitalSat
Sat (DVB-S2): 2
Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB radio
TECHNISELECT 12 ready: Ja
TECHNIROUTER ready: Ja

ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out): 1
USB: 3 (USB 2.0)
Common Interface Plus (CI+): Ja
Smartcard-Leser: Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)
YUV (out):
Scart: 1 Mini SCART (0000/3602)
Video Cinch (out):
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
F-Buchse SAT (in): 2
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1
DC IN: 1
SD-Kartenleser: Ja

DISPLAY
Typ: VF-Display

INTERNETFUNKTIONEN
Internet-Geschwindigkeitstest: Ja
ISIO-Internet: Ja
Webbrowser: Ja
HTML 5 Unterstützung: Ja
HbbTV/Red Button: Ja

TUNER - SAT
Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2: 8PSK-QPSK
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
FEC: RS, LDPC, BCH

BEDIENUNG/KOMFORT
Teletext: Ja
Teletextuntertitel: Ja
Mediaplayer: Ja
Uhr: Ja
Sleeptimer: Ja
Wecktimer: Ja
Hotelmodus: Ja
Für Camping geeignet: Ja
Autostandby: Ja
Schnellstart: Ja
Fernbedienung: Ja
Auswahl Regionalsender: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Conax: Ja
CI+: Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN
DVR - Funktion: Ja
DVR Speichermedium: via USB
TimeShift: Ja
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja
Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja

TECHNISAT CONNECT
SFI: Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	SONSTIGE FEATURES
TECHNIFAMILY: Ja	Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
ISIPRO: Ja	Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF	Programmspeicher Gesamt: 10.000
TECHNIMATIC: Ja	Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF	Regionalprogramm Auswahl: Ja
SFI: Ja	Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG	
AUTOINSTALL: Ja		
STREAMING	STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
UPnP Client: Ja	Frequenz: 50 Hz	Energiewerte Standby-Schnellstart: 8,4 W
Live TV Streaming: Ja	Netzteil: extern DC 12V/3A	Energiewerte LED: < 0,37 W
UPnP Server: Ja	Nennspannung: 230 V	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13 W
UPnP Renderer: Ja		
LIEFERUMFANG		
DIGIT ISIO S2, TechniControl Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte		

Testurteile DIGIT ISIO S2 - Fastscan + CI-Modul BeNeLux



Stiftung Warentest
Heft 6/2015
Testsieger (zusammen mit einem weiteren Gerät)
Testurteil gut (2,3)
Im Test: 12 Sat-Empfänger



Note: Sehr gut (93,5%)
SATVISION (09/2014)

Testurteil: Sehr gut (1,3)
SFT (11/2014)

KAUFTIPP
SFT (11/2014)