



## DIGIT ISIO S2 - Fastscan + CI-Modul BeNeLux

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, ISIO Internet-Funktionalität inkl. watchmi und Videorekorderfunktion für Aufnahmen auf externe Datenträger oder im Netzwerk

Farbe	EAN	Art.-Nr.
black	4019588107564	0100/4756

### TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Twin-Tuner

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)

ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App

Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Optimiert für die Medienverwaltung über MyTechniSat MultiPlay-App

Unterstützt Audio Codierformat AAC

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

### LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEQC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

### BILD

Bild im Bild (PIP): Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP): Ja

Standbild: Ja

Zoom: Ja

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

## AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

## DECODER

Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

## HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja

Lautstärke verriegelbar: Ja

Menüverriegelung: Ja

Sperre Bedienfeld: Ja

Integrierte LED-Uhr: Ja

Startquelle auswählbar: Ja

Startprogramm auswählbar: Ja

## TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

Sat (DVB-S2): 2

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB radio

TECHNISELECT 12 ready: Ja

TECHNIROUTER ready: Ja

## ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

USB: 3 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+): Ja

Smartcard-Leser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja ( rechts / links )

YUV (out):

Scart: 1 Mini SCART (0000/3602)

Video Cinch (out):

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

F-Buchse SAT (in): 2

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1

DC IN: 1

SD-Kartenleser: Ja

## DISPLAY

Typ: VF-Display

## INTERNETFUNKTIONEN

Internet-Geschwindigkeitstest: Ja

ISIO-Internet: Ja

Webbrowser: Ja

HTML 5 Unterstützung: Ja

HbbTV/Red Button: Ja

## TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK-QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

## BEDIENUNG/KOMFORT

Teletext: Ja

Teletextuntertitel: Ja

Mediaplayer: Ja

Uhr: Ja

Sleeptimer: Ja

Wecktimer: Ja

Hotelmodus: Ja

Für Camping geeignet: Ja

Autostandby: Ja

Schnellstart: Ja

Fernbedienung: Ja

Auswahl Regionalsender: Ja

## ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

CI+: Ja

## AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion: Ja

DVR Speichermedium: via USB

TimeShift: Ja

Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja

Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja

## TECHNISAT CONNECT

SFI: Ja

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

TECHNIFAMILY: Ja

ISIPRO: Ja

TECHNIMATIC: Ja

SFI: Ja

AUTOINSTALL: Ja

### UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF

Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 10.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

### STREAMING

UPnP Client: Ja

Live TV Streaming: Ja

UPnP Server: Ja

UPnP Renderer: Ja

### STROMVERSORGUNG

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: extern DC 12V/3A

Nennspannung: 230 V

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 8,4 W

Energiewerte LED: < 0,37 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13 W

### LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO S2, TechniControl Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

## Testurteile DIGIT ISIO S2 - Fastscan + CI-Modul BeNeLux



KAUF TIPP  
SFT (11/2014)

Stiftung Warentest  
Heft 6/2015

Testsieger (zusammen mit  
einem weiteren Gerät)

Testurteil gut (2,3)

Im Test: 12 Sat-Empfänger



Testurteil: Sehr gut (1,3)  
SFT (11/2014)



Note: Sehr gut (93,5%)  
SATVISION (09/2014)