



DIGITRADIO 110 IR

DAB+/UKW/Internetradio-Empfangsteil mit Multiroom-Streaming und Spotify Connect

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588710955	0010/4958	schwarz	594 g	236 g	13 x 9,73 x 4,88 cm	20,34 x 16,34 x 5,46 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Grenzenlose Musikkvielfalt via Internetradio
Spotify-Anbindung für Nutzer mit Premium-Account	TFT-Display (3,2")	UPnP-Audiostreaming im Heimnetzwerk
Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)	Multiroomstreaming	Steuerung per MYDIGITRADIO PRO-App (iOS, Android)
Integrierte WLAN-Konnektivität		

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Internetradio: Ja
Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja (SPDIF)

Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke): 1

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach

Stromausfall: Ja

Wecktimer: Ja

Sleptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Fernbedienung: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 2.1 + EDR

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY

Größe: 3,2 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel

Slide-Show / catSLS: Ja

RadioVIS: Ja

Dimmbar: Ja

Typ: TFT-Farbdisplay

WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Portugiesisch

STREAMING

Spotify: Ja

Bluetooth Audiostreaming: Ja

Audiostreaming (UPnP): Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 1,23 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,89 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 110 IR, DAB/UKW-Wurfantenne, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO 110 IR

