

DIGITRADIO 80

DAB+/UKW-Stereo-Uhrenradio in Premium-Ausführung

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
weiß	4019588990050	0001/4959	1,87 kg	1,32 kg	16,8 x 11,4 x 13,6 cm	26,8 x 16,6 x 19,4 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio mit PLL
- Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)
- Uhr- und Datumsanzeige
- Zwei Radiowecktimer möglich
- Wecken mit Radiosender oder Signalton
- Einstellbarer Weckrhythmus
- USB-Schnittstelle mit Ladefunktion
- Hochwertiges OLED-Display mit dimmbarer Beleuchtung
- Externer Antennenanschluss

BEDIENUNG/KOMFORT

- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 18 W
- Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,52 W

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 10 W (RMS)
- Ausgangsleistung Stereo: 2 x 5 W
- Equalizer: Ja
- Stereo-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

- USB: 1
- Audio-Ausgang analog (RCA): Ja
- Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke): 1
- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (3,5 mm Klinke)
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1
- Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

DISPLAY

- Größe: 2,7 Zoll
- Dimmbar: Ja
- Typ: OLED

FUNKTIONEN

- USB Ladefunktion: Ja

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Teleskop- und Wurfantenne

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Netzteil: DC 9 V / 2000 mA
- Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG

- DIGITRADIO 80, Teleskopantenne, Wurfantenne, F-Stecker Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Netzteil, Bedienungsanleitung