



DIGITRADIO 80

DAB+/UKW-Stereo-Uhrenradio in Premium-Ausführung

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588990050	0001/4959	weiß	1,87 kg	1,32 kg	16,8 x 11,4 x 13,6 cm	26,8 x 16,6 x 19,4 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio mit PLL	Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)
Uhr- und Datumsanzeige	Zwei Radiowecktimer möglich	Wecken mit Radiosender oder Signalton
Einstellbarer Weckrhythmus	USB-Schnittstelle mit Ladefunktion	Hochwertiges OLED-Display mit dimmbarer Beleuchtung
Externer Antennenanschluss		

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Antenne: DAB/UKW-Teleskop- und Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher: Ja
Systemleistung: 10 W (RMS)
Ausgangsleistung Stereo: 2 x 5 W
Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

USB: 1

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke): 1

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (3,5 mm Klinke)

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

DISPLAY

Größe: 2,7 Zoll

Dimmbar: Ja

Typ: OLED

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 9 V / 2000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 18 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,52 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 80, Teleskopantenne, Wurfantenne, F-Stecker Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Netzteil, Bedienungsanleitung