



## DIGITRADIO 210 IR HIT Edition

Portables DAB+/UKW/Internet-Radio mit Direktwahltasten für radio B2, radio GOLD und STAR\*SAT RADIO über das Internet

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588110014	weiß/schwarz	0011/4961	478 g	546 g	23 x 11,5 x 5,3 cm	29 x 12,5 x 6,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Netz- und Batteriebetrieb

Drei Direktwahl-Tasten für radio B2, radio GOLD und STAR\*SAT RADIO

Integrierte WLAN-Konnektivität

Über 11.000 Internetradio-Sender, gut sortiert und geordnet

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1 W (RMS)

### ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

### DIREKTWAHLTASTE

radio GOLD: Ja

radio B2: Ja

STAR\*SAT: Ja

#### DISPLAY

Auflösung (Linien x Zeilen): 31,3 x 19 Pixel

Typ: LCD

#### WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Portugiesisch

#### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500 mA

Netzteilart: Extern

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 1 W

#### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 210 IR HIT EDITION, Netzteil, Bedienungsanleitung