



## DIGIT ISIO S2 - Netzwerk Edition

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner, ISIO Internet-Funktionalität inkl. watchmi und Videorekorderfunktion für Aufnahmen auf externe Datenträger oder im Netzwerk (inkl. USB-Bluetooth Adapter und USB-WLAN Adapter)

interne Festplatte	Farbe	EAN	Art.-Nr.
extern	schwarz	4019588104563	0010/4756
extern	silber	4019588114562	0011/4756

### TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-TwinTuner

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)

ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App

Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Optimiert für die Medienverwaltung über MyTechniSat MultiPlay-App

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

### LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

### ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte: extern

BILD
Bild im Bild (PIP): Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)
Bild und Bild (PAP): Ja
Standbild: Ja
Zoom: Ja
576i: Ja
HD: Ja
SD: Ja
1080i: Ja
576p: Ja
720p: Ja

AUDIO
AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out): 1
Common Interface Plus (CI+): Ja
Smartcard-Leser: Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)
YUV (out):
Scart: 1 Mini SCART
Video Cinch (out):
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)
F-Buchse SAT (in): 2
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1
SD-Kartenleser: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT
Wecktimer: Ja
Für Camping geeignet: Ja
Sleptimer: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Conax: Ja
CI+: Ja

HOTELMODE
Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
Lautstärke verriegelbar: Ja
Menüverriegelung: Ja
Sperre Bedienfeld: Ja
Integrierte LED-Uhr: Ja
Startquelle auswählbar: Ja
Startprogramm auswählbar: Ja

INTERNETFUNKTIONEN
HTML 5 Unterstützung: Ja
HbbTV/Red Button: Ja

TUNER
Tuner-Typ: DigitalSat
Sat (DVB-S2): 2
Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz: 75 Ω
TECHNISELECT 12 ready: Ja
TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - SAT
Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2: 8PSK-QPSK
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264
Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF
Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Audio-Formate: WAV, MP3, FLAC, M4A, MP2, OGG

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt: 10.000
Regionalprogramm Auswahl: Ja

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Netzteil: extern DC 12V/3A

Frequenz: 50 Hz

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 8,4 W

Energiewerte LED: < 0,37 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13 W

### LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO S2, TechniControl Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, USB-Bluetooth Adapter, Teltronic ISIO TC USB-WLAN Adapter, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

## Testurteile DIGIT ISIO S2 - Netzwerk Edition



Stiftung Warentest  
Heft 6/2015

Testsieger (zusammen mit  
einem weiteren Gerät)  
Testurteil gut (2,3)  
Im Test: 12 Sat-Empfänger



KAUFTIPP  
SFT (11/2014)



Note: Sehr gut (93,5%)  
SATVISION (09/2014)

Testurteil: Sehr gut (1,3)  
SFT (11/2014)