



## DIGITRADIO 580

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit CD-Player, Bluetooth-Audiostreaming und Multiroomstreaming, Spotify Connect und Steuerung per App

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588719743	Weiß	0001/4977	3,9 kg	3 kg	24 x 14,6 x 21,5 cm	35,5 x 22,8 x 30,1 cm
4019588770003	Anthrazit	0000/4977	3,9 kg	3 kg	24 x 14,6 x 21,5 cm	35,5 x 22,8 x 30,1 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio

Spotify-Anbindung für Nutzer mit Premium Account

Großes OLED-Display mit Beleuchtung

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Multiroomstreaming

CD-Player mit MP3-Wiedergabe

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe

Steuerung per App

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne (wechselbar)

### LAUTSPRECHER

Systemleistung: 20 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W

Equalizer: Ja

## ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

Anschluß für externe Antenne (F-Buchse): 1

USB: 1

## DISPLAY

Typ: OLED

Größe: 2,42 Zoll

Dimmbar: Ja

RadioVIS: Ja

## WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

## STREAMING

Spotify: Ja

Bluetooth Audiostreaming: Ja

Audiostreaming (UPnP): Ja

## LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 580, Teleskopantenne, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

## BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Fernbedienung: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten Internetradio: 10

## FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB: Ja

USB Ladefunktion: Ja

CD Player mit MP3: Ja

## UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate: MP3, WMA, AAC, FLAC

## STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12 V / 2000 mA

Netzteilart: Extern

## BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 4

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

## NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

App-Steuerung: OKTIV

## SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch

## LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,67 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 1,64 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 24 W