

DIGITRADIO 20

Unterbaufähiges DAB+/UKW-Küchenradio

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
anthrazit	4019588049871	0000/4987	1,49 kg	924 g	22,4 x 7 x 16,4 cm	32,25 x 11,5 x 20,5 cm
weiß	4019588149878	0001/4987	1,49 kg	924 g	22,4 x 7 x 16,4 cm	32,25 x 11,5 x 20,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)
- OLED-Display (128 x 64)
- Uhr- und Datumsanzeige
- Bedienung des Timers über Direktwahltaste
- Nutzbar als Unterbau-Küchenradio oder freistehendes Radio
- Lautstärke- und Wahlregler aus Aluminium
- Externer Antennenanschluss

BEDIENUNG/KOMFORT

- Programmspeicher Favoriten DAB+: 10
- Programmspeicher Favoriten UKW: 10

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 9 W
- Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,41 W

ANSCHLÜSSE

- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (3,5 mm Klinke)
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1
- Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 3 W (RMS)
- Equalizer: Ja
- Mono-Lautsprecher: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

DISPLAY

- Größe: 2,7 Zoll
- Dimmbar: Ja
- Typ: OLED

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Netzteil: DC 9 V / 1000 mA
- Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 20, Wurfantenne, Montagezubehör, Bedienungsanleitung