



## DIGITRADIO 20

Unterbaufähiges DAB+/UKW-Küchenradio

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049871	0000/4987	anthrazit	1,49 kg	924 g	22,4 x 7 x 16,4 cm	32,25 x 11,5 x 20,5 cm
4019588149878	0001/4987	weiß	1,49 kg	924 g	22,4 x 7 x 16,4 cm	32,25 x 11,5 x 20,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

OLED-Display (128 x 64)

Nutzbar als Unterbau-Küchenradio oder freistehendes Radio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Uhr- und Datumsanzeige

Lautstärke- und Wahlregler aus Aluminium

Favoritenspeicher ( 10 für DAB+ und 10 für UKW)

Bedienung des Timers über Direktwahltaste

Externer Antennenanschluss

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 3 W (RMS)

Equalizer: Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (3,5 mm Klinke)

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

### DISPLAY

Größe: 2,7 Zoll

Dimmbar: Ja

Typ: OLED

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 9 V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 9 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,41 W

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 20, Wurfantenne, Montagezubehör, Bedienungsanleitung