



DIGITRADIO 225

Portables DAB+/UKW-Radio mit Bluetooth und integriertem Akku für bis zu 24h Betrieb

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588600010	weiß	0001/4986	2,21 kg	1,71 kg	26,5 x 20 x 11 cm	30 x 17,5 x 18,75 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)

Einstellbarer Equalizer

Integrierter Akku für bis zu 24 Stunden Wiedergabe

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

NFC zur komfortablen Verbindungsherstellung

Hochglanzgehäuse mit Metalltragegriff

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 10 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 5 W

Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (3,5mm Klinke)

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 3

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

DISPLAY

Größe: 2,3 Zoll

Typ: LCD

Dimmbar: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Italienisch

STROMVERSORGUNG

Akkutyp: Li-Polymer mit 7.4V und 5000mAh

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12 V / 2000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 24 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,62 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 225, Netzteil, Bedienungsanleitung