



DIGITRADIO 305 Klassik Edition

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bassreflex-Holzgehäuse und Direktwahltaste für den DAB+ Sender Klassik Radio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588890008	anthrazit	0000/4984	3,94 kg	2,79 kg	36 x 14,5 x 20 cm	42 x 23 x 24,5 cm
4019588841901	weiß	0001/4984	3,91 kg	2,77 kg	36 x 14,5 x 20 cm	42 x 23 x 24,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Direktwahltaste für Klassik Radio via DAB+
Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)	LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige	Uhr- und Datumsanzeige
Radiowecktimer/Schlummerfunktion	Sleeptimer	Bassreflex-Holzgehäuse
Fernbedienung		

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 10 W (RMS)
Stereo-Lautsprecher: Ja
Ausgangsleistung Stereo: 2 x 5 W
Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja
Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1
Anschluß für externe Antenne (F-Buchse): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja
Wecktimer: Ja
Sleeptimer: Ja
Snooze-Funktion: Ja
Fernbedienung: Ja
Programmspeicher Favoriten DAB+: 10
Programmspeicher Favoriten UKW: 10

DIREKTWAHLTASTE

Klassik Radio: Ja

DISPLAY

Typ: LCD

Größe: 2,8 Zoll

Dimmbar: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12 V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,22 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 12 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 305 KLASSIK EDITION, Fernbedienung, F-Stecker Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Bedienungsanleitung